NOTICE D'UTILISATION TPH 700



Mise en route du TPH 700 :

- Appui long jusqu'à allumage du témoin lumineux vert

Mise à l'arrêt du TPH 700 :

- Appui long, puis validez le message affiché sur l'écran

Emettre un appel :

- Sélectionner le canal souhaité
- Appuyer sur le bouton d'alternat
- Attendre que le témoin lumineux passe au rouge avant de parler

Alpha	**Q**uebec
Bravo	**R**omeo
Charlie	**S**ierra
Delta	**T**ango
Echo	**U**niform
Fox-trot	**V**ictor
Golf	**W**hiskey
Hotel	**X**-ray
India	**Y**ankee
Juliette	**z**oulou
Kilo	
Lima	
Mike	
November	
Oscar	
Papa	

0 zéro comme rien
1 comme tout seul
2 un et un
3 deux et un
4 deux fois deux

5 trois et deux
6 deux fois trois
7 quatre et trois
8 deux fois quatre
9 cinq et quatre

LISTE DES CANAUX

1 – 280 78 SAN 1	=> SAMU 78
2 – 278 SSU 1	=> SAMU/SDIS secours à personnes
3 – 281 SPE	SANTE SAMU
4 – 282 SPE4	SANTE SAMU
5 – 263 SGAP SAMU	=> SAMU APHP
6 – 268 INDOSAMU	=> SAMU réseau souterrain (RER,RATP…)
7 – 285 IDF SAMU	=>réseau SAMU IDF
8 – 940 RIP	=> Valise relais SAMU 78
9 – 674 T15	=> DIR Santé non relayé
10 – 614 DIR	DIR secteur Secours à personnes NOVI 78
11 – 633 DIR	DIR secteur Secours à personnes NOVI 78
12 – 654 DIR	DIR secteur Secours à personnes NOVI 78

COMMUNICATION DE GROUPE (*relayé*)

- **Par le bouton d'accès à un dossier**
  - Sélectionner le canal souhaité
    - Ex. : 280 78 SAN 1

- **Par la touche navigateur :**
  - Sélectionner l'icône  de l'écran
  - Grp (6) -> Entrer
  - Lister -> Entrer
  - Sélectionner le canal -> OK -> Entrer

COMMUNICATION DIRECTE (*tactique*)

- **Par le bouton d'accès à un dossier**
  - Sélectionner le canal souhaité

- **Par la touche navigateur :**
  - Sélectionner l'icône  de l'écran
  - Dir (60) -> Entrer
  - Directes privées -> Entrer
  - Sélectionner le canal souhaité -> OK -> Entrer

COMMUNICATION RIP (*tactique relayé*)

- **Par le bouton d'accès à un dossier :**
  - Sélectionner le canal 940 RIP 94-78

- **Par la touche navigateur :**
  - Sélectionner l'icône  de l'écran
  - RIP (5) -> Entrer
  - Répéteur privé -> Entrer
  - Sélectionner 940 RIP 94-78 -> OK -> Entrer